

I convertitori o LNB della gamma MITAN sono adatti a garantire elevati standard di ricezione dei segnali provenienti da satellite, sia con segnali in alta definizione (HD) che in definizione standard (SD).

- Figura di rumore molto bassa (<0,2 / 0,3dB)
- Elevata stabilità in frequenza
- Adatti per transponders in HD e 4K
- Filtro elimina interferenze LTE a 1800MHz
- Utilizzabili su tutte le antenne paraboliche Mitan
- Elevata affidabilità in condizioni climatiche avverse
- Gamma completa anche per doppio satellite in formato monoblocco

LNB universali con 1, 2, 4, 8 uscite Legacy e 4 uscite per impianti con multiswitch

Articolo	SLA00	SLB01	SLC02	SLC08	SLC03	
Codice	MSLA00	MSLB01	MSLC02	M52151080	MSLC03	
Tipo Lnb	Universale				V-H/V-H	
Banda di frequenza	10750÷12750					MHz
Uscite	1	2	4	8	4 per impianti multiswitch	
Figura di rumore	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	dB
Guadagno	57	60	60	60	60	dB
Consumo	150	150	160	190	235	mA
Diametro supporto	40					mm
Confezione pz.	1	1	1	1	1	



LNB monoblocco per la ricezione di due satelliti

Articolo	SLA61	SLA62	SLC04	
Codice	M52152061	M52152062	M52153064	
Tipo Lnb	Dual-feed			
Banda di frequenza	10750÷12750			MHz
Posizioni orbitali	6°	6°	6°	
Uscite	1	2	4	
Figura di rumore	0,1	0,2	0,2	dB
Guadagno	56	56	56	dB
Consumo	240	240	240	mA
Diametro supporto	40	40	23*	mm
Confezione pz.	1	1	1	



LNB dSCR e WideBand

Articolo	SLD01	SLD11	SLD21	SLD31	SLW02	
Codice	M52154020	M52154021	M52154022	M52154023	M52154030	
Tipo Lnb	dSCR	dSCR/Legacy	dSCR/Legacy	dSCR/Legacy	Wide band	
Banda di frequenza	10750÷12750					MHz
Uscite	1	1 dSCR 1 Legacy	1 dSCR 2 Legacy	1 dSCR 3 Legacy	1 H 1 V	
Figura di rumore	0,2	0,6	0,6	0,6	0,5	dB
Guadagno	55	55	55	55	55	dB
Consumo	300	300	300	300	50	mA
Diametro supporto	40	40	40	40	40	mm
Confezione pz.	1	1	1	1	1	

